

**Tillægsbestemmelser
til
Fællesregulativet 2017**

EI-Net Øst A/S

Produktionsanlæg	<p>Brugsgenstande (produktionsanlæg) m.v. ad § 2.4.1 Produktionsanlæg herunder solcelleanlæg, vindgeneratoranlæg mv. indeholdes i begreberne elektriske brugsgenstande/elektrisk materiel.</p> <p>For brugsgenstande gælder ligeledes Fællesregulativets § 17.</p>
Startstrømme	<p>Startstrømme ad § 2.4.2 De nævnte startstrømme tillades i almindelighed kun i kabellagte forsyningsnet og ved direkte forsyning fra transformerstation.</p>
Udvidelse på 2-leder stik	<p>Fordeling på faser ad § 7.2 og 7.3 Øget belastning af 2-lederstikledninger der kræver udvidelse af gruppetavlen med gruppeafbryder, tillades ikke.</p>
Føringsvej	<p>Målesektioner ad § 13.5 Der skal stilles føringsvej til rådighed for kommunikationsforbindelse.</p>
Hundegårde mv.	<p>Placering af målere/Adgang til måler ad § 16./14. Hvis omgivelserne omkring eksisterende målere skifter karakter f.eks. ved placering af hundegårde eller ændrede produktionsformer i landbrug (SPF svinestalde) m.v., der umuliggør uhindret adgang, skal der træffes foranstaltninger således at uhindret adgang opretholdes, eksempelvis ved flytning af måler.</p>
Ændringer stikledning/måler	<p>Ved ændringer i stikledning eller målertavle i eksisterende installationer gælder som hovedregel samme regler til placering af måler som ved ny installation.</p> <p>I følgende tilfælde tillades eksisterende placering (hindret adgang) bibeholdt:</p>
Kabelfejl	<p>1.1 Ved kabelfejl:</p> <p>1.1.1 Hvor en 2-leder stikledning repareres ved at muffle til eksisterende kabel. Hvis kablet udskiftes skal måleren flyttes til placering med uhindret adgang.</p> <p>1.1.2 Hvor en 4-leder stikledning repareres eller udskiftes.</p>

- Flytning af stikledning** **1.2**
Ved flytning af stikledningen, selv om en ændret placering medfører forlængelse af kablet.
- Ændring af luftstikledning** **1.3**
Ved ændring af luftstikledning til kabel i jorden, hvis der muffes til eksisterende kabel.
- Flytning af målerramme** **1.4**
Ved flytning af målerrammen inden for samme rum, hvis flytningen ikke medfører forlængelse af stikledningen.
- Landbrug** **1.5**
Ved ændring af stikledning eller flytning af målerramme i landbrugsejendomme, såfremt ejeren har landbruget som hovederhverv og der er uhindret adgang til måleren indenfor normal arbejdstid.
- Lysinst. m 4-leder stik** **1.6**
I en lysinstallation (fase-nul) hvor stikledningen er udlagt med 4-leder og alle faseledere og nul er monteret i klemkassen.

Målertavler, målerskabe m.v.

- DIN-skinne-måler** **ad § 18.1**
Østkraft benytter ikke DIN-skinne-målere til afregning. Målertavler skal udføres til standardmålere.

Strømtransformere

- Strømtransformere** **ad § 22.4**
I Østkrafts forsyningsområde skal strømtransformere af mærket *Eaton* benyttes.
Sammenhæng mellem stiksikring og strømtransformere:

80 – 360 A	300/5 A
361 – 720 A	600/5 A
721 – 1200 A	1000/5 A

Over 1200 A efter aftale med Østkraft.

Ikrafttræden, ændringer

- Ikrafttræden**
Tillægsbestemmelserne træder i kraft den 1. juni 2017.